

Integrierter 2 x 90 Watt (SPITZEN) Verstärker

HDMI, 2 Eingänge, 1 Ausgang

1 x Miniklinken-Eingang

Bluetooth-Eingang (kann umbenannt werden und PIN-Einstellung möglich)

Inklusive Fernbedienung

RS-232

ARC-HDMI-Eingang (erlaubt es, die Lautstärke über das Display einzustellen)



Brauchen Sie richtig lauten Sound? Die Lautsprecherleiste SB-1900P sorgt wirklich für einen beeindruckenden Klang! Das Gehäuse hat eine mattschwarze Oberfläche, die jede audiovisuelle Installation in Besprechungsräumen, Sitzungssälen und Konferenzräumen aufwertet.

Bluetooth umbenennen

Legen Sie einen beliebigen Bluetooth-Namen und eine beliebige PIN fest. Laden Sie mithilfe von PC-Software eine Konfigurationsdatei auf einen USB-Stick. Stecken Sie ihn in die Lautsprecherleiste ein und fahren Sie sie hoch.

Mehrere HDMI-Anschlüsse

Mit zwei HDMI-Eingängen und einem HDMI-Ausgang ist das Anschließen an andere Geräte wirklich einfach.

ARC HDMI

Wenn am ARC-Eingang der Lautsprecherleiste ein Display angeschlossen ist, kann über die Fernbedienung des Displays die Lautstärke der Lautsprecherleiste eingestellt werden.

Analoger Eingang

Ein Stereo-Hochpegel-Miniklinken-Eingang verarbeitet normale analoge Quellen.

RS-232-Steuerung

Zur professionellen Integration ist eine RS-232-Steuerung über den USB-Anschluss möglich.

Automatischer Ruhemodus

Wählen Sie die standardmäßige Auto-Standby-Einstellung, um Strom zu sparen, oder halten Sie VOL+ gedrückt, um Auto-Standby zu deaktivieren.

Hängehalterungen

Ein Halterungssatz ist im Lieferumfang enthalten, mit dem die Lautsprecherleiste unter dem Flachbildschirm befestigt werden kann. Der Lautsprecher wird ebenfalls mit Gummifüßen geliefert, falls Sie ihn auf einem Regal aufstellen müssen, sowie mit Haltevorrichtungen für das Aufhängen an der Wand.

Aus- und wieder Einschalten

Wenn die Stromversorgung aus- und wieder eingeschaltet wird, kehrt die SB-1900P automatisch zu den vorherigen Einstellungen zurück.

Fernbedienung

Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTABMESSUNGEN

800 x 90 x 62 mm / 31,5" x 3,5" x 2,4" (Breite x Tiefe x Höhe)

PACKMASS

1055 x 155 x 105 mm / 41,5" x 6,1" x 4,1"

PRODUKTGEWICHT

2,1 kg (4,6 lb)

VERPACKUNGSGEWICHT

3,6 kg (7,9 lb)

WERKSTOFF

ABS-Kunststoff

FARBE

Schwarz

VERSTÄRKERAUSGANG

2 x 90 Watt (SPITZEN) / 2 x 50 Watt (RMS)

TREIBER

4

TREIBERIMPEDANZ

4 Ohm

EINGANG 1

Aux-Eingang (3,5 mm) Eingangsempfindlichkeit: 700 mV

EINGANG 2

HDMI (2 Eingänge, 1 Ausgang)

KLIRRFAKTOR (THD)

1 % (1 kHz, 1 W)

USB-A

für Bluetooth-Umbenennung und RS-232-Steuerung

LAUTSPRECHERIMPEDANZ

8 Ohm

EMPFINDLICHKEIT

91 dB (1 W/1 m)

FREQUENZGANG

(-3dB) 70 Hz - 20 kHz

LEISTUNGS-AUFNAHME

30 W (<0,5 W Ruhemodus)

BLUETOOTH

V4.2

MAXIMAL ÜBERTRAGENE LEISTUNG

< 5 dBm

FREQUENZBÄNDER

2402 - 2480 MHz

NETZEINGANG

Gleichstrom 20 V/3 A

FERNBEDIENUNG

Abstand: 6 m Winkel: 30° Batterietyp: CR 2025

ENTHALTENES ZUBEHÖR

1 x Fernbedienung 2 L-förmige Montagestreifen, um die Lautsprecherleiste unter den Flachbildschirm zu hängen 1 x Adapterkabel USB-A-zu-9-poligem seriellen Anschluss, Schwarz 4 x 1,5 m C8-Netzkabel (rechtwinkliger Stecker: GB/EU/US, normaler Stecker: AU, Schwarz)

STROMVERSORGUNG

Externes 100-240 V AC 50/60 Hz Netzteil – 21 V/3 A Länge Gleichstromkabel: 1,2 m. Abmessungen Transformator: 175 x 81 x 49 mm

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

ERSATZNETZTEIL

TC2 P21V3A [EU SAP: 4873762 / US SAP: folgt]

ERSATZFERNBEDIENUNG

SB-1900P RC [EU SAP: 4873590 / US SAP: folgt]